

BOM for Windows Ver.7.0 アップグレードマニュアル

2021年4月1日

免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関していかなる種類の保証(商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません)もいたしません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関しての責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発的または 間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わず決して複 製・配布してはなりません。

本アップグレードマニュアルに記載されている BOM はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。 なお、本文および図表中では、「™ (Trademark)」、「® (Registered Trademark)」は明記しておりません。

BOM

■ 目次

≤アップグレードマニュアルについて1
製品表記1
使用方法1
表記規則1
第1章 旧リリース版から最新リリース版へのアップグレード方法2
1.1 アップグレード前の注意事項2
1 .2 BOM 7.0 SR4 へのアップグレード
1 .3 アーカイブデータベースおよび、レポートデータベースのアップグレード5
92章 BOM 7.0 SR4 のアップグレード確認方法6
2.1 Windows 標準コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除画面6
2.2 BOM のコントロールパネルでのバージョン確認

本アップグレードマニュアルについて

製品表記

本アップグレードマニュアルでは、以下について略称を使用しております。

正式名称、または略していない表記	本マニュアルでの呼称(略称)
BOM for Windows Ver.7.0 (SR の無いもの)	BOM 7.0 SR 無し
BOM for Windows Ver.7.0 SR1	BOM 7.0 SR1
BOM for Windows Ver.7.0 SR2	BOM 7.0 SR2
BOM for Windows Ver.7.0 SR3	BOM 7.0 SR3
BOM for Windows Ver.7.0 SR4	BOM 7.0 SR4
BOM for Windows Ver.7.0 SR 無し~SR4	BOM 7.0

使用方法

本マニュアルには BOM 7.0 SR 無し~SR3 から、BOM 7.0 SR4 ヘアップグレードするために必要となる詳細な情報と手順が記載されています。

本マニュアルを使用するためには、Microsoft Windows オペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM 7.0の基本的な知識が 必要です。

表記規則

本アップグレードマニュアルでは、以下の表記規則を使用しています。

表記	説明
'参照先'	シングルクォート内('と')は本マニュアル内、あるいは別のマニュアルの参照を示します。
[ボタン]	角括弧内([と])はボタン名を示します。
<=->	山括弧(不等号記号)内(<と>)はキーボード入力を示します。

第1章 旧リリース版から最新リリース版へのアップグレード方法

アップグレードは BOM 7.0 SR4の DVD-ROM を使用するか、弊社 Web サイト(<u>https://www.say-tech.co.jp/</u>)からバージョンアップインス トーラーをダウンロードし、解凍したファイルをハードディスクに保存して実施してください。USB メモリーや他の記憶媒体からのアップグレードは サポートしていませんのでご注意ください。

1.1 アップグレード前の注意事項

BOM 7.0 SR 無し~SR2 の環境を BOM 7.0 SR4 ヘアップグレードすることで、アップグレードされた BOM 7.0 マネージャー、BOM 7.0 コント ロールパネル、BOM 7.0 集中監視 Web サービスから、以下のインスタンスへの接続ができなくなります。

A. BOM 7.0 マネージャー、BOM 7.0 コントロールパネルからリモート接続できなくなるインスタンス

これらのインスタンスに接続する場合は、対象のインスタンスも BOM 7.0 SR4 ヘバージョンアップしてください。

- 「BOM for Windows Ver.7.0 BOM Helper サービス 修正モジュール (2017/9/5 公開)」が適用された BOM 7.0 SR 無 しインスタンス
- すべての BOM 7.0 SR1 インスタンス
- ●「BOM for Windows Ver.7.0 SR2 向けアップデートモジュール(201911) (2019/12/16 公開)」が適用されていない BOM 7.0 SR2 インスタンス

B. BOM 7.0 集中監視 Web サービスと接続できなくなるインスタンス

以下のインスタンスに接続する場合は、対象のインスタンスも BOM 7.0 SR4 ヘバージョンアップしてください。

- 「BOM for Windows Ver.7.0 BOM Helper サービス 修正モジュール (2017/9/5 公開)」が適用された BOM 7.0 SR 無 しインスタンス
- すべての BOM 7.0 SR1 インスタンス
- ●「BOM for Windows Ver.7.0 SR2 向けアップデートモジュール(201911) (2019/12/16 公開)」が適用されていない BOM 7.0 SR2 インスタンス

また、以下のインスタンスに接続する場合は、対象のインスタンスに弊社ホームページからダウンロードできる「BOM 6.0 SR2 Rollup Package 2019.11.15」を適用してください。

- 「BOM for Windows Ver.6.0 SR2 BOM Helper ヘルパーサービス 修正モジュール (2017/9/5 公開)」を適用した BOM 6.0 SR2 インスタンス
- ●「BOM 6.0 SR2 Rollup Package 2018.10.31 (2018/11/9 公開)」を適用した BOM 6.0 SR2 インスタンス

- 1.2 BOM 7.0 SR4 へのアップグレード
 - 1. BOM 7.0 SR4の DVD-ROM を挿入するか、ダウンロードしたイメージの"autorun.hta"をダブルクリックすることにより、インストール画 面が表示されます。



2. "BOM 7.0 SR4 のインストール"直下にある、"基本製品"をクリックし、セットアップウィザードを起動します。



- 3. アップグレード確認画面が表示されますので[はい]ボタンをクリックします。
- ※ 本画面のタイトルバーおよびカギカッコ内には現在インストールされている BOM 7.0 のバージョンが表示されます。

BOM for Windows Ver.7.0 SR3 - InstallShield Wizard 🛛 🗙
このセットアップは、「BOM for Windows Ver.7.0 SR3」のアップグレードを実行 します。続行しますか?
(まい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)

4. "BOM for Windows Ver.7.0 SR4 アップグレードへようこそ"の画面が表示されますので注意事項を確認していただき、問題が無い 場合にのみ[次へ]ボタンをクリックします。



アップグレードを行う際には以下の点にご注意ください

- ※ アップグレード前に BOM 7.0 関連のコンソールを終了してください
- ※ 集中監視 Web サービスを同一コンピューターにインストールしている場合には、同時にアップグレードされます。 この際、集中監視 Web サービスのスタートアップの種類は元の設定に関わらず"自動"に設定されます。 元々の既定値は"自動"ですが、スタートアップの種類を変更されている場合はご注意ください
- ※ ヘルパーサービスはアップグレード中に再起動されます
- ※ アップグレードを実行すると、監視サービス、アーカイブサービス及び、SNMP トラップ受信機能は停止します。 ご確認のうえ適時開始してください
- ※ アップグレードを実行すると、保存されたレポートデザインはすべて BOM 7.0 SR4 のレポートデザインへ置き換わりますので、 必要に応じて、以下の場所にあるレポートデザインファイルをバックアップしてください

アドレス: %ALLUSERSPROFILE%¥SAY Technologies¥BOMW7¥BOM Forms Design¥ReportDesigner

5. アップグレードが自動で行われます。

👹 вом f	or Windows Ver.7.0 SR4 - InstallShield Wiz 🗕 🗖 🗙		
BOM for Windows Ver.7.0 SR4 をインストールしています 選択したプログラム機能をインストールしています。			
17	InstallShield ウィザードは、BOM for Windows Ver.7.0 SR4 をインストール しています。しばらくお待ちください。		
	ステータス:		
TestellChield			
InstallShield -	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル		

 アップデート作業が完了すると"InstallShield ウィザードを完了しました"のメッセージが表示されますので [完了]ボタンをクリックし、ウィザードを終了します。

BOM for Windows Ver.7.0 SR4 - InstallShield Wizard		
٤	InstallShield ウィザードを完了しました	
	InstallShield ウィザードは、BOM for Windows Ver.7.0 SR4 を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを 終了してください。	
	監視サービス、アーカイブサービス、SNIMPマネージャーサービス、集 中監視Webサービス、BOMバックアップサービスがインストールされて いる場合には、それぞれのサービスを停止しています。 サービスの起動はBOMコントロールパネルから行ってください。	
	☑ 監視サービスをファイアウォールの例外に追加	
	☑ 集中監視Webサービスをファイアウォールの例外に追加	
< 戻る(B) 完了(E) キャンセル		

1.3 アーカイブデータベースおよび、レポートデータベースのアップグレード

アーカイブデータベースおよび、レポートデータベースについて各リリースで実施された変更を反映するためには、データベースのアップグ レードが必要となります。

アップグレード元となる BOM 7.0 の SR によって対応が異なるため、以下をご確認ください。

- BOM 7.0 SR 無しの環境で作成したデータベースについて アーカイブデータベース、レポートデータベース共にアップグレードする必要があります。
- BOM 7.0 SR1~SR3 の環境で作成したデータベースについて アーカイブデータベースはアップグレードする必要があります。 レポートデータベースをアップグレードする必要はありません。

アップグレードを必要とするデータベースが存在する場合は、データベースが導入されているサーバーで '1 .2 BOM 7.0 SR4 へのアップグ レード'の内容を実施のうえ、アーカイブデータベース管理メニューおよびレポートデータベース管理メニューからアップグレード作業を実施 してください。

アーカイブデータベース管理メニューの操作方法については、'BOM for Windows Ver.7.0 アーカイブ ユーザーズ マニュアル'の'3.1 BOM アーカイブデータベース管理メニューの使い方'を参照してください。

レポートデータベース管理メニューの操作方法については、'BOM Report オプション Ver.7.0 ユーザーズ マニュアル'の'2.11.2 "BOM 7.0 レポートデータベース管理メニュー"の詳細'を参照してください。

第2章 BOM 7.0 SR4 のアップグレード確認方法

BOM 7.0 SR 無し~SR3 から、BOM 7.0 SR4 ヘアップグレードできたことを確認する方法は 2 通りあります。

2.1 Windows 標準コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除画面

Windows OS のコントロールパネル内にある"プログラムと機能"画面で確認します。

プログラム名が"BOM for Windows Ver.7.0 SR4"になっていることを確認してください。

前章 '第 1 章 旧リリース版から最新リリース版へのアップグレード方法'の手順で、すべてのコンポーネントが正常にアップグレードされて

いる場合、BOM のコンポーネントは以下のように"SR4"と明示されます。



2.2 BOM のコントロールパネルでのバージョン確認

BOM コントロールパネルの「バージョン」タブでバージョンの確認ができます。



BOM で使用している各ファイルのバージョンも[ファイルバージョン]ボタンをクリックすることで確認できます。

BOM for Windows Ver.7.0 アップグレード マニュアル

 2017年9月15日初版

 2021年4月1日改訂版

 著者
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 発行者
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 発行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 第行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 ※行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 ※行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 ※行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

 ※行
 セイ・テクノロジーズ株式会社

© 2017 SAY Technologies, Inc.